


INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION GUIDE

Zestaw zawiera:
The set includes:

1x




OST-001WH-CCT / CCT-PIR / CCT-PIR-MSV

2x


Śrubka montażowa
Mounting screw

①


Ø 60mm




min. 50mm

Należy zakupić puszkę instalacyjną
It is necessary to purchase a junction box


②

Dotyczy:
Applies to:
OST-001WH-CCT
OST-001WH-CCT-PIRInformacje dotyczące podłączenia modelu CCT-PIR-MSV w sekcji „INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJI MASTER-SLAVE”
Information regarding the connection of the CCT-PIR-MSV model in the section “DETAILS ON THE MASTER-SLAVE FUNCTION”YDY 2x1,5mm²

③


(Wizualizacja na podstawie modelu OST-001WH-CCT-PIR)
(Visualization based on model OST-001WH-CCT-PIR)

④

* Zestaw nie zawiera ramki.
Ramki do OST-001 dostępne
jako osobne akcesorium na
stronie www.bemko.plThe set does not include a frame.
Frames for OST-001 available
as a separate accessory at
www.bemko.eu

OST-RLI-WH	RAMKA OPRAWY LED SERII OST OKRĄGŁA LI BIAŁA	COVER TO SERIES OST ROUND LI WHITE
OST-RSQ-WH	RAMKA OPRAWY LED SERII OST OKRĄGŁA SQ BIAŁA	COVER TO SERIES OST ROUND SQ WHITE
OST-RLI-BL	RAMKA OPRAWY LED SERII OST OKRĄGŁA LI CZARNA	COVER TO SERIES OST ROUND LI BLACK
OST-RSQ-BL	RAMKA OPRAWY LED SERII OST OKRĄGŁA SQ CZARNA	COVER TO SERIES OST ROUND SQ BLACK
OST-SLI-WH	RAMKA OPRAWY LED SERII OST KWADRATOWA LI BIAŁA	COVER TO SERIES OST SQUARE LI WHITE
OST-SQ-WH	RAMKA OPRAWY LED SERII OST KWADRATOWA SQ BIAŁA	COVER TO SERIES OST SQUARE SQ WHITE
OST-SLI-BL	RAMKA OPRAWY LED SERII OST KWADRATOWA LI CZARNA	COVER TO SERIES OST SQUARE LI BLACK
OST-SQ-BL	RAMKA OPRAWY LED SERII OST KWADRATOWA SQ CZARNA	COVER TO SERIES OST SQUARE SQ BLACK
OST-RLI-WH-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR OKRĄGŁA LI BIAŁA	COVER TO SERIES OST PIR ROUND LI WHITE
OST-RSQ-WH-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR OKRĄGŁA SQ BIAŁA	COVER TO SERIES OST PIR ROUND SQ WHITE
OST-RLI-BL-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR OKRĄGŁA LI CZARNA	COVER TO SERIES OST PIR ROUND LI BLACK
OST-RSQ-BL-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR OKRĄGŁA SQ CZARNA	COVER TO SERIES OST PIR ROUND SQ BLACK
OST-SLI-WH-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR KWADRATOWA LI BIAŁA	COVER TO SERIES OST PIR SQUARE LI WHITE
OST-SQ-WH-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR KWADRATOWA SQ BIAŁA	COVER TO SERIES OST PIR SQUARE SQ WHITE
OST-SLI-BL-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR KWADRATOWA LI CZARNA	COVER TO SERIES OST PIR SQUARE LI BLACK
OST-SQ-BL-PIR	RAMKA OPRAWY LED SERII OST PIR KWADRATOWA SQ CZARNA	COVER TO SERIES OST PIR SQUARE SQ BLACK


INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJI MASTER-SLAVE/ DETAILS ON THE MASTER-SLAVE FUNCTION

Dotyczy:
Applies to:
OST-001WH-CCT-PIR-MSVZasady działania
czujnika ruchu
Operating principles
of the motion sensorPróg zadziałania czujnika
światła dziennego: <20 lux
Day light sensor trigger: <20 lux


- ①
1. Wszystkie połączone oprawy ściennie zapalają się i gasną jednocześnie (synchronicznie).
 2. Oprawy z czujnikiem ruchu (PIR-MSV) montuje się na obu końcach ciągu, natomiast pomiędzy nimi instaluje się oprawy bez czujników.
 3. Po wykryciu ruchu przez oprawę, wszystkie lampy zostają uruchomione z jasnością 100% na czas 30 sekund.
 4. Jeśli ostatnia oprawa wykryje ruch, czas świecenia wszystkich lamp z pełną jasnością zostaje przedłużony o kolejne 30 sekund.
 5. Wszystkie lampy wyłączają się po 30 sekundach, jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch.

②


- ②
1. All connected wall luminaires turn on and off simultaneously (synchronously).
 2. Motion sensor luminaires (PIR-MSV) should be installed at both ends of the stairwell, with non-sensor luminaires installed between them.
 3. When a luminaire detects motion, all luminaires turn on at 100% brightness for 30 seconds.
 4. If the last luminaire detects motion, the full brightness of all luminaires is extended by another 30 seconds.
 5. All luminaires turn off after 30 seconds if no motion is detected.

Połączenie Master-Slave
Master-slave connectionDotyczy:
Applies to:
OST-001WH-CCT-PIR-MSVN1: Przewód neutralny, wchodzący
N1: Neutral wire, inN2: Przewód neutralny, wychodzący
N2: Neutral wire, outN1: Przewód pod napięciem, wchodzący
N1: Live wire, inN2: Przewód pod napięciem, wychodzący
N2: Live wire, out


► OST-001WH-CCT




► OST-001WH-CCT-PIR/PIR-MSV

Wizualizacja urządzeń wyposażonych w ramkę OST-RLI oraz OST-SQ-PIR.
Visualization of the devices equipped with OST-RLI and OST-SQ-PIR mounting frames.

► OST-RLI



► OST-SQ-PIR

PL: Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta.
EN: Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice.

DE: Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln soweit das möglich ist. Überprüfen Sie Ihre lokalen Behörden oder Einzelhändler bezüglich Rat der Wiederverwertung.

RU: Не выбрасывать использованных электрических и электронных устройств вместе с бытовыми отходами повода на наличие в устройствах опасных веществ для окружающей среды. Данное устройство необходимо передать в пункт сбора с целью дальнейшей переработки. Информацию о пунктах сбора доступна в местных органах власти, а также от производителя.

FR: Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques usés avec les déchets municipaux en raison de la présence de substances dangereuses pour l'environnement dans ces appareils. Ces appareils doivent être remis à un point de collecte pour le recyclage. Les informations sur les points de collecte sont disponibles auprès des autorités locales ainsi que dans le siège social du fabricant.

SK: Nevyhazujte odpadní elektrické a elektronické zařízení spolu s komunálním odpadem z důvodu přítomnosti v zařízeních environmentálně nebezpečných látek. Tato zařízení by měla být předána na shromažďovací místo pro recyklaci. Informace o sběrných místech jsou dostupné na místních úřadech a také v sídle výrobce.

HU: Neelhárja az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos, mivel a berendezések a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Azokat a berendezéseket azok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosítás céljából. A gyűjtőhelyekről szóló információk a helyi hatóságoknál és a gyártó székhelyén állnak rendelkezésre.

LT: Neišmesti suidevėjusių elektros ir elektroninių įrenginių su komunaliniomis atliekomis dėl gaminyje esančių kenksmingų aplinkai medžiagų. Gaminius prievolna perduoti tokių atliekų surinkimo ir perdirbimo punktuose. Informacija apie surinkimo punktus prieinama vietos vadovų centuose ir gamintojo biustinėje.

LV: Neizmetot elektroniskio ierču atkritumus kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tajās ir viedī bīstamas vielas. Šīs ierīces jāizveid uz atkritumu pārstrādes savākšanas punktu. Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama gan vietējās pašvaldības, gan ražotāja birojā.

EE: Ärge visake kasutatud elektrika elektronikaesadmeid koos olmejäätmetega, kuna seadmed on keskkonnale ohtlikke aineid. Need seadmed tuleb saata ringlussevõetukohale kogumispunkti. Teavet kogumispunkti kohta saate nii kohalikest valitsustelt, kui tootja peakorterilt ka.

ES: No elimine los equipos eléctricos y electrónicos desgastados junto con los residuos municipales debido a la presencia en los equipos de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Los equipos deben entregarse a un punto de recogida para su posterior reciclaje. La información relativa a los puntos de recogida está disponible en las oficinas de las autoridades locales y en las instalaciones del fabricante.

IT: Non buttare apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme agli altri rifiuti solidi urbani, in quanto contengono sostanze dannose per l'ambiente. Questo tipo di apparecchiature deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo. Le informazioni sui punti di raccolta sono disponibili presso il Comune di residenza e presso la sede del fabbricante.

HR: Otpadne električne proizvode ne treba odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirati tamo gdje postoje odgovarajuće mogućnosti. Za savjet o recikliranju obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

SI: Odpadnih elektrinih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjne odpadke. Prosimo, reciklirajte, kjer so na voljo ustrezni pripomočki. Za nasvet o recikliranju se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca.

RO: Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. În rugăm să le reciclați acolo unde există facilități disponibile. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații privind opțiunile de reciclare.

EL: Τα χρησιμοποιηθέντα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές ανακύκλωσης.

BG: Отпаднаците електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, където има такова. Проверете с местните власти или търговеца на дребно за съвети за рециклиране.

UA: Відходи електроніки не слід викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, здайте їх на переробку там, де є відповідні установи. Заверніться до місцевих органів влади або продавця для отримання інформації про переробку.

NL: Afgedankte elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gelegd. Recycle ze indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor recyclingadvies.

SPECYFIKACJE / SPECIFICATIONS

1 230V~ 50Hz	2 ±5% ±10% P _{on} : 1,5W - 60lm P _{sbt} : <0,5W	3 3000K 4000K 5700K CRI≥80	4 Class II	5 L70B50 50000h	6 IP20	7 IK08	8
9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 +40°C -20°C	16 MAX 12h/24h

PL

- Napięcie znamionowe, częstotliwość.
- Moc, strumień świetlny.
- Temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw.
- Klasa ochronności.
- Żywotność oprawy.
- Stopień ochrony.
- Stopień wytrzymałości mechanicznej.
- Nie współpracuje z łącznikami przemiennymi i krzyżowymi.
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu.
- Temperatura pracy.
- Maksymalny czas pracy.

EN

- Rated voltage, frequency.
- Power, luminous flux.
- Colour temperature, colour rendering index.
- Appliance classes.
- Lifetime.
- International Protection Rating.
- Protection against mechanical impacts.
- Caution, risk of electric shock.
- It does not work with a dimmer.
- For indoor use.
- Replace the defective lampcover immediately.
- Angle of illumination.
- It does not work with crossand stairs connectors.
- The minimum distance fromthe illuminated object.
- Working temperature.
- Maximum working time.

DE

- Nennspannung, Frequenz.
- Leistung, Lichtstrom.
- Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex.
- Schutzklasse
- Lebensdauer der Leuchte.
- Schutzart.
- Mechanische Festigkeitsklasse.
- Achtung: Gefahr eines Stromschlags. Funktioniert nicht mit dem Dimmer.
- Für den Innenbereich.
- Ersetzen Sie sofort beschädigte Leuchtenabdeckung.
- Beleuchtungswinkel.
- Achtung! Nicht mit Treppen- und Kreuzschalter zusammen.
- Mindestabstand zum beleuchteten Objekt.
- Betriebstemperatur.
- Maximale Arbeitszeit.

RU

- Номинальное напряжение, частота.
- Мощность Вт., Световой поток.
- Цвет свечения, К. Коэффициент пульсации света.
- Класс защиты от поражения электрическим током.
- Срок службы светильника.
- Степень защиты.
- Степень механической прочности.
- Вниманию, риск поражения электрическим током.
- Не работает с диммером.
- Для использования в помещении.
- Немедленно замените поврежденный рассеиватель светильника.
- Кривая кривы Света Ш.
- Не работает с выключателями лестничными и выключателями комбинированными.
- Минимальное расстояние от освещаемого объекта.
- Рабочая температура.
- Максимальное рабочее время.

FR

- Tension nominale, fréquence.
- Puissance, flux lumineux.
- Température de couleur, indice de rendu de couleurs.
- Classe de protection.
- Durée de vie du luminaire.
- Niveau de protection.
- Degré de résistance mécanique.
- Attention, risque de choc électrique.
- Ne fonctionne pas avec un variateur de luminosité.
- Pour usage intérieur.
- Remplacer immédiatement l'abat-jour endommagé.
- Angle d'éclairage.
- Ne fonctionne pas avec les connecteurs d'escalier et transversaux.
- Distance minimale par rapport à l'objet éclairé.
- Température de fonctionnement.
- Temps de travail maximum.

CZ

- Jmenovité napětí, frekvence.
- Výkon, světelný tok.
- Barvová teplota, index podání barev.
- Třída ochrany.
- Životnost svítidla.
- Stupeň ochrany.
- Stupeň mechanické pevnosti.
- Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nespolupracuje se stívačom.
- Pro použití v interiéru.
- Poskodeny kryt svítidla okamžitě vyměňte.
- Úhel osvětlení.
- Nespolupracuje so schodišťovými a krížovými vypínačmi.
- Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu.
- Pracovní teplota.
- Maximální pracovní doba.

SK

- Menovité napätie, frekvencia.
- Výkon, svetelný tok.
- Barvová teplota, index podania farieb.
- Trieda ochrany.
- Životnosť svietidla.
- Stupeň ochrany.
- Stupeň mechanickej pevnosti.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nespolupracuje so schodišťovými a krížovými vypínačmi.
- Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu.
- Pracovná teplota.
- Maximálny pracovný čas.

HU

- Névleges feszültség, frekvencia.
- Teljesítmény, fényáram.
- Színhőmérséklet, színvisszaadási index.
- Védelmi osztály.
- Lámpatest élettartama.
- Védettségi fok.
- Mechanikai ellenállás.
- Figyelmeztetés: áramütés veszélye.
- Nem kompatibilis fényérszabályzóval.
- Belső használatra.
- A sérült lámpatest burkolatát azonnal cserélje ki.
- Sugárzást szög.
- Nem kompatibilis 2- vagy 3-állású kapcsolókkal.
- Minimális távolság a megvilágított tárgyról.
- Üzemi hőmérséklet.
- Maximális munkaidő.

LT

- Nominali įtampa, dažnis.
- Galia, šviesos srautas.
- Spalvos temperatūra, spalvų atgavos indeksas.
- Apsaugos klasė.
- Šviestuvo tarnavimo laikas.
- Apsaugos laipsnis.
- Mechaninis atsparumas.
- Išspėjimas: elektros smūgio pavojus.
- Nesuderinamas su šviesos reguliatoriumi.
- Skirta naudoti patalpose.
- Nedelsiant pakeiskite pažeistą šviestuvo dangtelį.
- Spindulio kampas.
- Nesuderinamas su 2 arba 3 padėčių jungikliais.
- Minimalus atstumas nuo apšviečiamo objekto.
- Darbinė temperatūra.
- Be gyvsidabrio.
- Maksimalus darbo laikas.

LV

- Nominalais spriegums, frekvence.
- Jauda, gaismas plūsmas.
- Aplūbinājamā radiācija.Krāsas temperatūra, krāsas atveidošanas indekss.
- Drošības klase.
- Gaismaelka kalpošanas laiks.
- Starptautiskais aizsardzības novērtējums.
- Aizsardzība pret mehāniskām triecieniem.
- Uzmanību, elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedarbojas ar reostatiem.
- Lietošānai iekštelpās.
- Nekavējoties nomainīt bojātās lampas vāku.
- Apgaismojuma leņķis.
- Tas nedarbojas ar kāpņu un krustveida savienotājiem.
- Minimālais attālums no apgaismotā objekta.
- Darba temperatūra.
- Bez dzīvsudraba.
- Maksimālais darba laiks.

EE

- Nimipinge, sagedus.
- Võimsus, valgusvoo.
- Värvitemperatuur, värvihalduse indeks.
- Kaitseklass.
- Valgustus kasutus.
- Kaitse aste.
- Mehaanilise tugevuse aste.
- Tabletennuse, elektrilooigi oht.
- See ei tööta hõlmardajaga/dimmeriga.
- Siseruumides kasutamiseks.
- Asendage kahjustatud lambivari kohe.
- Valgustamise nurk.
- See ei tööta treppi- ja ristühendustega.
- Minimaalne kaugus valgustatud objektist.
- Töötemperatuur.
- Maksimaalne tööaeg.

ES

- Tensión nominal, frecuencia.
- Potencia, flujo luminoso.
- Temperatura de color, índice de reproducción cromática.
- Clase de protección.
- Vida útil de la luminaria.
- Grado de protección.
- Grado de resistencia mecánica.
- Atención: riesgo de descarga eléctrica.
- No apto para su conexión con un regulador de intensidad.
- Para uso en interiores.
- Sustituya inmediatamente una pantalla de luminaria dañada.
- Angulo de haz.
- No adaptado para funcionar con conmutadores de barras cruzadas o interruptores de escalera.
- Distancia mínima del objeto iluminado.
- Temperatura de funcionamiento.
- Tiempo de trabajo máximo.

IT

- Tensione nominale, frequenza.
- Potenza, flusso luminoso.
- Temperatura del colore, indice di resa cromatica.
- Classi di elettrodomestici.
- Vita della lampadina.
- Classificazione di protezione internazionale.
- Protezione contro gli impatti meccanici.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Non funziona con un dimmer.
- Per uso interno.
- Sostituire la lampada difettosa coprire subito.
- Angolo di illuminazione.
- Non funziona con la croce connettori per scale.
- La distanza minima dal oggetto illuminato.
- Temperatura di lavoro.
- Tempo massimo di lavoro.

HR

- Nazivni napon, frekvencija.
- Snaga, svjetlosni tok.
- Temperatura boje, indeks uzvratu boje.
- Klasa zaštite.
- Vijek trajanja svjetiljke.
- Stupanj zaštite.
- Stupanj mehaničke otpornosti.
- Upozorenje: rizik od strujnog udara.
- Za unutarnji upotrebu.
- Odmah zamijenite oštećeni poklopac svjetiljke.
- Kut snopa.
- Nije kompatibilno s dvosmjernim ili četversmjernim prekidačima.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenog objekta.
- Radna temperatura.
- Maksimalis izumidž.

SI

- Nazivna napetost, frekvenca.
- Moc, svetlobni tok.
- Barvna temperatura, indeks barvne reprodukcije.
- Zaščitni razred.
- Življenjska doba svetilke.
- Stopnja mehanke odpornosti.
- Opozorilo: nevarnost električnega udara.
- Ni združljivo z zatemnilnikom.
- Za uporabo v zaprtih prostorih.
- Poskodovan pokrov svetilke takoj zamenjajte.
- Ugibni fascikulni.
- Ni združljivo z dvosmernimi ali strisrsmernimi stikali.
- Najmanjša razdalja od osvetljeneja predmeta.
- Dolovna temperatura.
- Največja razpoložljivost.

RO

- Tensiune nominală, frecvență.
- Putere, flux luminos.
- Temperatura de culoare, indicele de redare a culorilor.
- Clasa de protecție.
- Durata de viață a corpului de iluminat.
- Grad de protecție.
- Gradul de rezistență mecanică.
- Atențion: risc de electrocutare.
- Nu este compatibil cu un variator de intensitate luminoasă.
- Pentru uz interior.
- Înlocuiți imediat capacul deteriorat al corpului de iluminat.
- Unghiul fasciculului.
- Nu este compatibil cu întrerupătoare cu două sau patru căi.
- Distanța minimă față de obiectul iluminat.
- Temperatura de funcționare.
- Time de funcționare maxim.

EL

- Ονομαστική τάση, συχνότητα.
- Ισχύς, φωτεινός ροή.
- Χρώμα θερμοκρασία, δείκτης απόδοσης χρωμάτων.
- Κλάση προστασίας.
- Διάρκεια ζωής φωτιστικού.
- Βοήθος προστασίας.
- Βοήθος μηχανικής αντοχής.
- Προειδοποίηση: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Δεν είναι συμβατό με ρυθμιστή φωτεινότητας.
- Για εσωτερική χρήση.
- Αντικαταστήστε αμέσως το κατεστραμμένο κάλυμμα του φωτιστικού.
- Γωνία δέσμης.
- Δεν είναι συμβατό με διακόπτες δύο ή τετραπολικούς διακόπτες.
- Ελάχιστη απόσταση από το φωτισμένο αντικείμενο.
- Θερμοκρασία λειτουργίας.
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας.

BG

- Номинално напрежение, честота.
- Мощност, светлинен поток.
- Цвятна температура, индекс на цветопредаване.
- Клас за защита.
- Живот на осветителното тяло.
- Степен на защита.
- Степен на механична устойчивост.
- Предупреждение: риск от токов удар.
- Не е съвместимо с диммери или четириполюсни прекъсвачи.
- За употреба на закрито.
- Незабавно сменете повредения капаk на осветителното тяло.
- Ъгъл на лъча.
- Не е съвместимо с двуполносни или четириполюсни прекъсвачи.
- Минимално разстояние от осветения обект.
- Работна температура.
- Максимално време на работа.

UA

- Номинальна напруга, частота.
- Потужність, світловий потік.
- Цвітня температура, індекс передачі кольору.
- Клас захисту.
- Термін служби світельника.
- Ступінь захисту.
- Ступінь механічної стійкості.
- Попередження: ризик ураження електричним струмом.
- Не сумісний з диммером.
- Для використання в приміщенні.
- Негайно замінити пошкоджену кришку світельника.
- Кут променів.
- Не сумісний з дво- або чотирипозиційними вимикачами.
- Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта.
- Робоча температура.
- Максимальний час безвідмовної роботи.

NL

- Nominale spanning, frequentie.
- Vermogen, lichtstroom.
- Kleurtemperatuur, kleurweergave-index.
- Beschermingsklasse.
- Levensduur van de armatuur.
- Beschermingsgraad.
- Mechanische weerstand.
- Waarschuwing: risico op elektrische schok.
- Niet geschikt voor dimmers.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Beschadigde armatuurkap direct vervangen.
- Stralingshoek.
- Niet geschikt voor wisselchakelaars (tweeweg- of vierwegchakelaars).
- Minimale afstand tot het te verlichten object.
- Bedrijfstemperatuur.
- Maximale uptime.

PL

Bezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych należy odłączyć zasilanie. Montaż oprawy powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika posiadającego uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji.
Konservacja
Wszystkie prace związane z konserwacją należy dokonywać po odłączeniu zasilania. Temperatura produktu może wzrosnąć do podwyższonej wartości. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantować naszym nieograniczony dopływ powietrza, nie zakrywać produktu. Do czyszczenia używać suchych i delikatnych materiałów. Oprawy nie są przewidziane do współpracy ze ściemniaczami oraz elementami automatyki mogącymi mieć wpływ na skrócenie okresu żywotności produktu. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych. W celu wydłużenia żywotności produktu po max 12h ciągłej pracy zaleca się wyłącznie na min. 2h. Produkt nieprzystosowany do pracy w środowisku o niekorzystnych warunkach t.j. wysokiej zawilgoć/wilgotności, woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne.
Zalecenia
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może powodować do powstania pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych szkód. Bemko sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania powyższych zaleceń. Zastrzegamy również sobie możliwość wprowadzania zmian w instrukcji – aktualna wersja dostępna na stronie www.bemko.eu.

DE

Sicherheit
Vor der Installation oder Demontage von elektrischen Geräten ist die Stromversorgung zu trennen. Die Installation der Leuchte sollte von einem qualifizierten Benutzer durchgeführt werden, der berechtigt ist, elektrische Geräte gemäß den in einem bestimmten Land geltenden Vorschriften gemäß dem Installationsplan zu installieren. Änderungen am Produkt führen zu Gefahren und zum Verlust der Garantie.
Wartung
Alle Wartungsarbeiten müssen nach dem Trennen der Stromversorgung durchgeführt werden. Die Temperatur des Produkts kann auf einen erhöhten Wert ansteigen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des Produkts für Wartungsarbeiten sicher ist. Achten Sie auf eine uneingeschränkte Luftzufuhr, bedecken Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie zur Reinigung trockene und empfindliche Materialien. Die Leuchten sind nicht für den Betrieb mit Dimmern und Automatisierungselementen ausgelegt, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen können. Zur Reinigung keine Chemikalien verwenden. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, wird empfohlen, nach max. 12 Stunden Dauerbetrieb es für min. 2h zu deaktivieren. Produkt nicht geeignet für Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, z.B. hohe Staub-/Feuchtigkeit swerte, Wasser, explosionsgefährdete Bereiche, Vibrationen, chemische Dämpfe.
Empfehlungen
Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Bränden, Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen Schäden führen. Bemko sp. z o.o. ist für die Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen nicht verantwortlich. Wir behalten uns auch das Recht vor, Änderungen in dieser Anleitung vorzunehmen - die aktuelle Version ist unter www.bemko.eu. verfügbar.

RU

Безопасность
Перед установкой или снятием электрооборудования, ознакомьтесь с инструкциями и отключите электропитание. Монтаж светильника должен выполняться квалифицированным пользователем, уполномоченным устанавливать электрические устройства в зависимости от действующих законов в данной стране в соответствии с монтажной схемой. Модификация продукта вызывает создание угрозы и потерю гарантии.
Техническое обслуживание
Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться после отключения питания. Температура продукта может повыситься до повышенного уровня. Перед началом технического обслуживания убедитесь, что температура продукта безопасна. Предоставьте неограниченный доступ воздуха, не накрывайте продукт. Используйте сухие материалы для чистки. Светильники предназначены для работы с диммерами и элементами автоматизации, которые могут повлиять на сокращение срока службы изделия. Для чистки не используйте химические вещества. Чтобы продлить срок службы продукта после макс. 12 часов непрерывной работы рекомендуется отключать его до мин. 2ч. Продукт не приспособлен для работы в неблагоприятных условиях, например высокая влажность / влажность, в воде, взрывоопасные зоны, вибрации, химические пары.
Рекомендации
Неисполнение указаний, содержащихся в инструкции, может привести к пожару, поражению электрическим током, ожогам и другим травмам. Bemko sp. z o.o. не несет ответственности за несоблюдение вышеуказанных рекомендаций. Bemko sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию по эксплуатации - текущая версия доступна на сайте www.bemko.eu.

FR

La sécurité
Débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de démonter le équipements électriques. L'installation du luminaire doit être effectuée par un utilisateur qualifié et autorisé à installer des équipements électriques, selon la réglementation en vigueur dans le pays concerné et conformément au plan d'installation. La modification du produit peut entraîner un danger et la perte de la garantie.
La maintenance
Tous les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque l'alimentation électrique est coupée. La température du produit peut atteindre une valeur élevée. S'assurer que la température du produit est sécuritaire avant d'effectuer l'entretien. Veiller à ce que l'alimentation en air ne soit pas restreinte, ne pas couvrir le produit. Utiliser des matériaux secs et délicats pour le nettoyage. Les luminaires ne sont pas conçus pour être connectés aux variateurs de luminosité et aux éléments d'automatisation qui peuvent avoir un impact sur la réduction de la durée de vie du produit. Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage. Afin de prolonger la durée de vie du produit après un maximum de 12 heures de fonctionnement continu, il est recommandé d'éteindre l'appareil pour au moins 2h. Le produit ne convient pas pour un fonctionnement dans des conditions défavorables telles que poussière / humidité élevée, eau, zones explosives, vibrations, vapeurs chimiques.
Les recommandations
Le non-respect des instructions indiquées dans le manuel peut entraîner un incendie, un choc électrique, des brûlures ou d'autres dommages. Bemko sp. z o.o. n'est pas responsable du non-respect des recommandations ci-dessus. Nous nous réservons également le droit d'apporter des modifications au manuel - la version actuelle est disponible sur le site www.bemko.eu.

CZ

Bezpečnost
Před zahájením montáže nebo demontáže elektrických zařízení odpojte napájení. Instalaci svítidla by měl provádět kvalifikovaný uživatel oprávněný montovat elektrická zařízení v závislosti od platných předpisů v dané zemi v souladu s montážním schématem. Úprava výrobku způsobí vznik ohrožení a ztrátu záruky.
Údržba
Veškeré údržbářské práce by měly být prováděny po odpojení napájení. Teplota produktu může vzrůst na zvýšenou hodnotu. Před provedením údržby se ujistěte, že teplota výrobku je bezpečná. Zaručit ničím neomezený přívod vzduchu, výrobek nezakrývejte. K čištění používejte suché a jemné materiály. Svítidla nejsou určeny k práci se stívači a automatickými prvky, které mohou mít vliv na zkrácení životnosti výrobku. K čištění nepoužívejte chemikálie. Aby se prodloužila životnost výrobku po maximálně 12 hodinách nepřetržitého provozu, doporučuje se ho vypnout na min. 2h. Výrobek není přizpůsoben pro práci v prostředí s nepříznivými podmínkami, t.j. vysokou prašností / vlhkostí, vodou, výbušnými zónami, vibracemi, chemickými výpary.
Doporučení
Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo jiné poškození. Bemko spol. s r.o. není odpovědná za nedodržení výše uvedených doporučení. Vyhražujeme si právo na změny v příručce - aktuální verze je k dispozici na www.bemko.eu.

SK

Bezpečnosť

Pred začatím montáže alebo demontáže elektrických zariadení odpojte napájanie.
Inštaláciu svetidla by mal vykonávať kvalifikovaný používateľ oprávnený montovať elektrické zariadenia v závislosti od platných predpisov v danej krajine v súlade s montážnou schémou. Úprava výrobku spôsobí vznik ohrozenia a stratu záruky.

Údržba

Všetky údržbárske práce by sa mali vykonávať po odpojení napájania. Teplota produktu môže vzrásť na zvýšenú hodnotu. Pred vykonaním údržby sa uistite, že teplota výrobku je bezpečná. Zaručte ničím neobmedzený prívod vzduchu, výrobok nezakrývajte. Na čistenie používajte suché a jemné materiály. Svetidlá nie sú určené na prácu so stmievacmi a automatizačnými prvkami, ktoré môžu mať vplyv na skrátenie životnosti výrobku. Na čistenie nepoužívajte chemikálie. Aby sa predĺžila životnosť výrobku po maximálne 12 hodinách nepretržite prevádzky, odporúča o nu vypnúť na min. 2h. Výrobok nie je prispôsobený na prácu v prostredí s nepriaznivými podmienkami, t. j. vysokou prašnosťou / vlhkosťou, vodou, výbušnými zónami, vibráciami, chemickými výparmi.

Odporúčania

Nedorozánie pokynov uvedených v tomto návode môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo iné poškodenie. Bemko spol. s r.o. nie je zodpovedná za nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní. Vyhradzujeme si právo na zmeny v príručke - aktuálna verzia je k dispozícii na www.bemko.eu.

HU

Biztonság

A villamos elektromos berendezéseket áramtalanítani kell összeszerelésük vagy szétszerelésük előtt . A lámpatest szerelését az elektromos készülékek felszerelésére feljogosított, szakképzett felszónálónak kell elvégeznie az adott országban érvényes előírásoktól függően, a szerelési útmutatónak megfelelően. A termék módosítás veszélyt jár és a jótállás elvesztését vonja maga után.

Karbantartás

Az összes, karbantartással kapcsolatos munkát előtt áramtalanítsa a lámpatestet. A termék hőmérséklete a magasabb értékre emelkedhet. A karbantartási munkák megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a termék hőmérséklete lehetővé teszi a munka biztonságos végzését. Biztosítani kell a korlátlan levegőellátást, ne takarja le a terméket. A tisztításhoz száraz és finom anyagokat használjon. A lámpatesteket nem ajánlott üzemeltetni fénycsőszabványúkkal és automatizálási elemekkel, azok hatással lehetnek a termék elektartamának lerövidítésére. Tisztításhoz ne használjon vegyszereket. A termék eltávolítása meghosszabbításának céljából maximum 12 órás folyamatos üzemidő után javasolt minimum 2 órás üzemszünet. A termék nem alkalmas kedvezőlen munkakörülmények közti használatra, azaz nagy por/páratartalmú, víztartalmú, robbanásveszélyes zónákban, rezgések, kémiai gőzök jelenlétében.

Irányelvek

A használati utasításban rögzített irányelvek be nem tartása tüzet, áramütést, égési sérülést vagy egyéb károkat okozhat. Bemko sp. o.o. nem vállal felelősséget a fenti irányelvek be nem tartásáért. Fenntartjuk a jogot a használati utasítás megváltoztatására – az aktuális változata a www.bemko.eu címen hozzáférhető.

LT

Sauga

Prieš pradedami elektros įrenginių montażo arba demontażo darbus, išjunkite maitinimą. Šviestuvu montażą privalo atlikti kvalifikuojamas naudotojas, turintis leidimą vykdyti elektros įrenginių montażą pagal šalies galiojančias nuostatas, atsižvelgiant į surinkimo schemą. Jeigu gaminyso modifikuojamas, kyla grėsmės pavojus ir garantijos praradimas.

Konservavimas

Visus konservavimo darbus būtina atlikti atjungus maitinimą. Gaminio temperatūra gali pakilti iki padidintos vertės. Prieš pradedami konservavimo darbus, įsitikinkite, ar gaminio temperatūra yra saugi imtis nurodytų veiksmų. Užtikrinti niekuo neribojamą oro patekimą, nedengti gaminio. Valymui naudoti sausą ir švelnią medžiagą. Šviestuvai nėra pritaikyti dirbti su dimeriais ir automatikos elementais, galinčiais turėti įtaką sutrumpinti gaminio veikimo laikui. Nevaišyti cheminiomis priemonėmis. Siekiant prailginti gaminio veikimo laiką, po daugiausia 12 val. pastovaus švietimo rekomenduojama įjungti mažiausiai 2 val. Gaminys nepritaikytas dirbti nepalankiomis aplinkos sąlygomis, t. y. esant dideliame dulkių kiekiui ar drėgmei, vandeniui, sprogiosioms zonoms, vibracijoms, cheminiams garams.

Rekomendacijos

Neatsižvelgiant į instrukcijų pateiktas rekomendacijas, gali kilti gaisro, elektros srovės šoko, nudegimų ir kitų žalų pavojus. Ribotos atsakomybės įmonė Bemko sp. z o.o. neatsako už nuostolius, patirtus nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų. Informuojame dėl galimų bėgų įvesti pokyčius instrukcijoje - aktuali versija prieinama internetu: www.bemko.eu

LV

Drošība

Pirms elektrisko ierīču montāžas vai demontāžas jāatvieno strāvas padeve. Gaismekļa uzstādīšana jāveic kvalificētam lietotājam, kas ir sertificēts elektrisko ierīču uzstādīšanai saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā valstī saskaņā ar montāžas shēmu. Izstrādājuma modifikācija rada draudus un garantijas jāatceļšana.

Uzturēšana

Visi uzturēšanas darbi jāveic pēc strāvas padeves atvienošanas. Produkta temperatūra var pieaugt līdz paaugstinātam vērtībam. Pirms uzturēšanas darbu veikšanas jāpārīecinās, vai produkta temperatūra ir atbilstoša un darbus var veikt droši. Jānodrošina neierobežotu gaisa padevi, nedrīgst nosegst produktu. Tīrīšanai izmantot sausus un smalkus materiālus. Gaismekļi nav paredzēti darbam ar reostatiem un automatizācijas elementiem, kas var izraisīt produkta kalpošanas laika saīsināšanu. Nepieliet ķīmiskas tīrīšanas vielas. Lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku pēc 12 stundu nepārtrauktas darbības, ieteicams to izslēgt uz min. 2h. Produkts nav pielāgots darbam vidē ar nelabvēlīgiem apstākļiem, t.i., augsts putekļainums / mitrums, ūdens, sprādzienbīstams zonas, vibrācijas, ķīmiskie izgarojumi.

Ieteikumi

Instrukcijā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, apdegumus vai citus bojājumus. Bemko sp. o.o. (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) nav atbildīga par iepriekš minēto ieteikumu neievērošanu. Mēs ari patarum tiesības veikt izmaiņas instrukcijā – aktuālā versija ir pieejama www.bemko.eu

EE

Ohutus

Enne elektriseadmete kokkupanekut või demonteerimise alustamist eemaldage toiteallikas. Valgusti paigaldamine peaks toimuma kvalifitseeritud kasutaja poolt, kes on volitatud elektriseadmete paigaldamiseks, vastavalt antud riigi kehtivatele eeskirjadele ja vastavalt montaaži kavale. Toote muutmine põhjustab ohu tekkimist ja garantii kadumist.

Hoolids

Kõik hoolidustööd tuleb teha pärast toiteallika välja lülitamist. Toote temperatuur võib tõusta kõrgele. Enne hooliduse läbiviimist veenduge, et toote temperatuur on ohutu tegemiseks. Tagage piiramatu õhuvastus, ärge katke toodet. Puhastamiseks kasutage kuiva ja õrna materjali. Valgustid ei ole antunud töötamisele dimmerite ja automaatika elementidega, mis võivad mõjutada toote kasutuse lühendamist. Ärge kasutage puhastamiseks kemikale. Toote kasutuse pikendamiseks soovitakse maksimaalselt 12 tunni pärast lülitada seda min. 2 tundi. Toode ei ole kohandatud töötada keskkonnas ebasoodsate tingimustega. St kõrge tolmus / niiskus, vesi, plahvatusohtlike piirkonnad, vibratsioon, keemiliste aur.

Soovitused

Juhendis toodud juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletusi või muid kahjustusi. Bemko OÜ ei võta endale vastutust reeglite mittejärgimise eest. Samuti jätkame endale õiguse teha muudatusi juhendamiseramatus - praegune versioon on saadaval veebisaitil www.bemko.eu

ES

Seguridad

Desconecte la fuente de alimentación antes de iniciar el montaje o el desmontaje del equipo eléctrico. El montaje de la luminaria debe ser realizado por un usuario cualificado, autorizado para realizar las instalaciones de equipos eléctricos según la normativa aplicable en el país en cuestión y de acuerdo con el esquema de instalación. La modificación del producto puede ser causa de riesgo y la pérdida de garantía.

Mantenimiento

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse después de desconectar de la fuente de alimentación. La temperatura del producto puede elevarse hasta un valor aumentado. Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, asegúrese si la temperatura del producto es segura para proceder. Garantice un suministro de aire ilimitado, no cubra el producto. Para la limpieza del producto utilice materiales secos y suaves. Las luminarias no están diseñadas para funcionar con reguladores de intensidad ni elementos de automatización, ya que pueden reducir el periodo de la vida útil del producto. No utilice productos químicos para la limpieza. Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda desconectar el producto por un mínimo de 2 horas después de un funcionamiento continuo de un máximo de 12 horas. El producto no está adaptado para su funcionamiento en ambientes de condiciones adversas, tales como: polvo humedad altos, agua, zonas explosivas, vibraciones, vapores químicos.

Recomendaciones

El incumplimiento de las indicaciones de estas instrucciones de uso puede provocar incendios, descargas eléctricas, quemaduras u otros daños. Bemko sp. z o.o. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones anteriormente mencionadas. Nos reservamos el derecho de implementar modificaciones en las instrucciones de uso; la versión actualizada está disponible en el sitio www.bemko.eu

IT

Sicurezza

Prima di iniziare le operazioni di installazione o di disinstallazione delle apparecchiature elettriche, è necessario staccare l'alimentazione. L'installazione della plafoniera deve essere effettuata solo da personale qualificato, in possesso di autorizzazione al montaggio di materiale elettrico, conformemente alle norme in vigore in un dato Paese e secondo lo schema di montaggio. La modifica del prodotto comporta il sorgere di rischi per la salute e la perdita della garanzia

Manutenzione

Tutti i lavori di manutenzione devono essere fatti dopo aver staccato l'alimentazione. Durante l'utilizzo il prodotto può raggiungere temperature elevate. Prima di iniziare le operazioni di manutenzione, assicurarsi che la temperatura del prodotto sia sufficientemente bassa, per poter procedere in sicurezza. Assicurarsi che ci sia una continua aerazione, non coprire il prodotto. Per la pulizia, utilizzare solo materiali asciutti e delicati. Le plafoniere non sono state progettate per essere utilizzate con commutatori o apparecchiature automatiche, poiché questi possono compromettere la longevità del prodotto. Non utilizzare detergenti chimici per la pulizia. Il prodotto non è adatto per essere impiegato in ambienti con condizioni avverse, come: polvere/umidità eccessive, acqua, aree con pericolo di esplosione, vibrazioni, vapori chimici.

Indicazioni

La mancata osservazione delle indicazioni contenute nelle istruzioni può provocare incendi, shock elettrici, bruciature e altri danni. Bemko sp. z o.o. non è responsabile per la mancata osservazione delle indicazioni di cui sopra.

HR

Signurnost

Prije montaže pročitajte upute i isključite napajanje. Montažu svjetiljke treba izvršiti kvalificirani korisnik ovlašten za montažu električnih uređaja ovisno o važećim propisima u određenoj zemlji, u skladu s dijagramom montaže. Preinake na proizvodu mogu uzrokovati ugrožavanje i gubitak jamstva.

Održavanje

Sve radove održavanja treba obaviti nakon isključivanja napajanja. Temperatura proizvoda može porasti na povišenu vrijednost. Prije početka održavanja provjerite je li temperatura proizvoda sigurna za održavanje. Osigurajte nesmetan dovod zraka, ne prekrivajte proizvod. Za čišćenje koristite suhe i osjetljive materijale. Svjetiljke nisu namijenjene za suradnju s prigušivačima i elementima automatizacije koji mogu utjecati na skraćivanje vijeka trajanja proizvoda. Ne koristite kemijska sredstva. Proizvod nije prilagođen za rad u okruženju s nepovoljnim uvjetima, tj. visokom prašinom/vlažnošću, vodom, eksplozivnim zonama, vibracijama, kemijskim parama.

Preporuke

Nepoštivanje uputa u priručniku može uzrokovati požar, strujni udar, opekline ili drugu štetu. Bemko sp. O.o. ne odgovara za nepoštivanje gore navedenih preporuka. Također pridržavamo pravo izmjene priručnika - trenutna verzija dostupna je na www.bemko.eu.

SI

Varnost

Pred montažo preberite navodila in odklopite napajanje. Montažo svetilke mora opraviti usposobljen uporabnik, pooblaščen za montažo električnih naprav, v skladu z veljavnimi predpisi v določeni državi, v skladu z montažno shemo. Spremembe izdelka lahko ogrozijo in povzročijo izgubo garancije.

Vzdrževanje

Vsa vzdrževalna dela je treba izvesti po odklopu napajanja. Temperatura izdelka se lahko dvigne na povišano vrednost. Pred začetkom vzdrževanja se prepričajte, da je temperatura izdelka varna za vzdrževanje. Zagotovite neomejen dovod zraka, izdelka ne pokrivajte. Za čiščenje uporabljajte suhe in občutljive materiale. Svetilke niso namenjene za sodelovanje z zatemnilniki in elementi avtomatizacije, ki lahko vplivajo na skrajšanje življenjske dobe izdelka. Ne uporabljajte kemičnih sredstev. Izdelek ni primeren za delo v okolju z neugodnimi pogoji, tj. visoka prašnost/vlažnost, voda, eksplozivna območja, vibracije, kemični hlapi.

Priporočila

Neupoštevanje navodil v priročniku lahko povzroči požar, električni udar, opekline ali drugo škodo. Bemko sp. O.o. ne odgovarja za neupoštevanje zgornjih priporočil. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb priročnika – trenutna različica je na voljo na spletni strani www.bemko.eu.

RO

Securitate

Înainte de montare, citiți instrucțiunile și deconectați alimentarea cu energie electrică. Instalarea corpului de iluminat trebuie efectuată de către un utilizator calificat, autorizat să monteze dispozitive electrice, în conformitate cu reglementările aplicabile din țara respectivă și cu schema de montaj. Modificările aduse produsului pot duce la pericole și la pierderea garanției.

Întreținere

Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate după deconectarea alimentării cu energie electrică. Temperatura produsului poate crește până la o valoare ridicată. Înainte de a începe întreținerea, asigurați-vă că produsul s-a răcit la o temperatură sigură. Asigurați o ventilație nerestricționată, nu acoperiți produsul. Folosiți materiale uscate și delicate pentru curățare. Corpurile de iluminat nu sunt proiectate pentru a funcționa cu variatoare sau elemente de automatizare care pot reduce durata de viață a produsului. Nu utilizați agenți chimici. Produsul nu este destinat funcționării într-un mediu cu condiții nefavorabile, de exemplu: praț/umiditate ridicată, apă, zone cu pericol de explozie, vibrații sau vapori chimici.

Recomandări

Nerespectarea instrucțiunilor din manual poate duce la incendii, electrocutare, arsuri sau alte daune. Bemko sp. z o.o. nu este responsabilă pentru nerespectarea recomandărilor de mai sus. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări manualului – versiunea actuală este disponibilă pe www.bemko.eu.

EL

Ασφάλεια

Πριν από την τοποθέτηση, διαβάστε τις οδηγίες και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Η εγκατάσταση του φωτιστικού πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο χρήστη εξουσιοδοτημένο για την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών, ανάλογα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε μια δεδομένη χώρα, σύμφωνα με το διάγραμμα τοποθέτησης. Οι τροποποιήσεις στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο και απώλεια της εγγύησης. **Συντήρηση** Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μετά την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος. Η θερμοκρασία του προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σε υψηλή τιμή. Πριν ξεκινήσετε τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του προϊόντος είναι ασφαλής για να την κάνετε. Εγγυηθείτε απεριόριστη παροχή αέρα, μην καλύπτετε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε στεγνά και ευαίσθητα υλικά για τον καθαρισμό. Τα φωτιστικά δεν έχουν σχεδιαστεί για συνεργασία με ροοστάτες και στοιχεία αυτοματισμού που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε χημικά μέσα. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για λειτουργία σε περιβάλλον με δυσμενείς συνθήκες, π.χ. υψηλή σκόνη / υγρασία, νερό, εκρηκτικές ζώνες, κραδασμούς, χημικούς ατμούς.

Συστάσεις

Η μη τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή άλλες ζημιές. Bemko sp. O.o. δεν φέρει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τις παραπάνω συστάσεις. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο εγχειρίδιο - η τρέχουσα έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.bemko.eu.

BG

Сигурност

Преди монтаж, прочетете инструкциите и изключете захранването. Монтажът на осветителното тяло трябва да се извършва от квалифициран потребител, авторизиран да монтира електрически устройства, в съответствие с приложимите разпоредби в дадена държава, в съответствие с монтажната схема. Модификациите по продукта могат да доведат до запала и загуба на гаранция.

Поддръжка

Всички дейности по поддръжката трябва да се извършват след изключване на захранването. Температурата на продукта може да се повиши до повишена стойност. Преди да започнете поддръжка, уверете се, че температурата на продукта е безопасна за поддръжане. Осигурете неограничен достъп на въздух, не покривайте продукта. Използвайте сухи и деликатни материали за почистване. Осветелните тела не са предназначени за работа с димери и елементи за автоматизация, които могат да повлияят на съксяването на експлоатационния живот на продукта. Не използвайте химически агенти. Продуктът не е пригоден за работа в среда с неблагоприятни условия, т.е. висока запрашеност/влажност, вода, експлозивни зони, вибрации, химически изпарения.

Препоръки

Неспазването на инструкциите в ръководството може да доведе до пожар, токов удар, изгаряния или други повреди. Bemko sp. O.o. не носи отговорност за неспазване на горните препоръки. Също така си запазваме правото да правим промени в ръководството - актуалната версия е достъпна на www.bemko.eu.

UA

Безпека

Перед монтажем прочитайте інструкції та від'єднайте живлення. Монтаж світильника повинен виконувати кваліфікований користувач, уповноважений монтувати електричні пристрої відповідно до чинних норм у даній країні, відповідно до схеми монтажу. Модифікації виробу можуть призвести до загрози та втрати гарантії.

Технічне обслуговування

Усі роботи з технічного обслуговування слід виконувати після відключення живлення. Температура виробу може підвищитися до підвищеного значення. Перед початком технічного обслуговування переконайтеся, що температура виробу безпечна для його використання. Забезпечте безперешкодне надходження повітря, не накривайте виріб. Використовуйте сухі та делікатні матеріали для очищення. Світильники не призначені для роботи з димерами та елементами автоматизації, які можуть вплинути на скорочення терміну служби виробу. Не використовуйте хімічні засоби. Виріб не пристосований для роботи в середовищі з несприятливими умовами, тобто високою запиленістю/вологістю, водою, вибухонебезпечними зонами, вібраціями, хімічними випарами.

Рекомендації

Недотримання інструкцій, наведених у посібнику, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, опіків або інших пошкоджень. Bemko sp. O.o. не несе відповідальності за невиконання вищезазначених рекомендацій. Ми також залишаємо за собою право вносити зміни до інструкції - поточна версія доступна на сайті www.bemko.eu.

NL

Veiligheid

Lees voor de montage de instructies en koppel de voeding los. De installatie van de armatuur dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gebruiker die bevoegd is om elektrische apparaten te monteren, conform de geldende regelgeving in een bepaald land, in overeenstemming met het montageschema. Aanpassingen aan het product kunnen leiden tot verlies van de garantie.

Onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd na het loskoppelen van de voeding. De producttemperatuur kan stijgen. Controleer vóór het onderhoud of de producttemperatuur veilig is om te bereiken. Garandeer een onbeperkte luchttoevoer, dek het product niet af. Gebruik droge en delicate materialen voor het reinigen. De armaturen zijn niet ontworpen voor gebruik met dimmers en automatiseringselementen die de levensduur van het product kunnen verkorten. Gebruik geen chemische middelen. Het product is niet geschikt voor gebruik in een omgeving met ongunstige omstandigheden, zoals hoge stof-/vochtigheidsgraad, water, explosieve zones, trillingen en chemische dampen.

Aanbevelingen

Het niet opvolgen van de instructies in de handleiding kan leiden tot brand, elektrische schokken, brandwonden of andere schade. Bemko sp. O.o. is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van bovenstaande aanbevelingen. Wij behouden ons tevens het recht voor

om wijzigingen aan te brengen in de handleiding - de actuele versie is beschikbaar op www.bemko.eu.