

**FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER MIT
ÜBERSTROMSCHUTZ 2P B 16A 30MA TYP A
SCHELINGER**

CODE: A08-GVL-A-B16

EAN: 5900280973290

Elektrische Daten	
Nennspannung	Un: 230/240V~ 50/60Hz
Installationsdaten	
Breite	36mm
Höhe	73mm
Länge	82mm
Zertifikate und Kennzeichnungen	
Grad der Dichtheit	IP20
Verpackung	
Verpackung	6
Pappe	60
Andere	
Anzahl der Module	2
Betriebliche Schaltleistung	Ics: 6kA
Betriebstemperatur	-25°C /40°C
Differentialstrom	30mA
Eigenschaften	B
Kurzschluss-Schaltvermögen	2kA
Montage	DIN/TH-Schiene 35mm
Nennisolationsspannung	Ui: 500V
Überspannung	Uimp: 4kV
Vertragskurzschlussstrom	Inc: 6kA
Nennstrom	In: 16A
Typ	A
Marke	Schelinger