CZUJNIK RUCHU PIR 1000W 360° IP65 CZARNY



KOD: B50-SES06BL
EAN: 5900280991898

Dane mechaniczne	
Sposób montażu	Natynkowy
Kolor	Czarny
Dane elektryczne	
Moc	2000W (źródła żarowe) / 1000W (LED)
Dane montażowe	
Długość	110mm
Szerokość	110mm
Wysokość	27mm
Certyfikaty i oznaczenia	
Gwarancja	5 lat
Klasa ochronności	Class II
Stopień szczelności	IP65
Pakowanie	
Karton	50
Inne	
Napięcie zasilania	~230V/50Hz
Próg zadziałania	3-2000lx
Temperatura pracy	-20°C / +40°C
Typ czujnika	Podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji	360° max. 8m
Marka	Bemko